### Instrukcja konfiguracji kamer EZVIZ z rejestratorami HIKVISION



### Po uprzednim podłączeniu rejestratora do monitora/telewizora wchodzimy do menu urządzenia



Logujemy się rejestratora po uprzednim ustawieniu hasła do rejestratora:

d.	
×	
admin	
Nie pamiętasz hasia?	
Zaloguj 🧖	

Klikamy w ikonę zębatki , następnie wchodzimy do menu Sieć

Aktywujemy opcje DHCP (suwak zmieni kolor na niebieski) zatwierdzamy klikając w przycisk Dalej

NVR	i 🦟	o 🛱 🔅 🥏 💭 🛛 o o o o d d	Ċ
System	> Protokół TCP/IP DDN	IS NAT NTP Ustawienia serwera dziennika Więcej ustawień	
Sieć 🥏	¥ Тур NIC	100M Pe <u>lno</u> dupi. V	
Ogólne 🚅	DHCP (IPv4)		
Dostęp do platformy	Adres IP	192.168.1.168	
E-mail	Maska podsieci	255.255.255.0	
Kamera	> Brama domyślna	0.0.0.0	
Zdarzenie	Adres MAC	ac.b9.2f.0c.4d:a0	
Nagrai	MTU (bajty)	1500	
nugity	Automatyczne pozyskiw		
Wi-Fi	Preferowany DNS		
	Alternatywny DNS		
⇔ Tryb uproszczony			

Po zmianie ustawień sieciowych upewniamy się że mamy połączenie z internetem – sprawdzamy status połączenia z serwerem producenta, powinien wyświetlić się status Online (jeżeli status jest offline należy sprawdzić połączenie kablowe z routerem)

NVR	🦟 (	D R	¢	0 © ¢ F ()
System :	тур	Hik-Connect ~		
Sieć	Włącz	-	Kod weryfikacyjny 🖉	
Ogólne	Status połączenia Stan powiązania	Nie		
Dostęp do platformy	Synchronizacja czasu pl	2		
Kamera	Adres IP serwera	litedev.eu.hik-connect		
Zdarzenie	<b>`</b>			
Nagraj	•			
Wi-Fi				
⇔ Tryb uproszczony				

NVR	<b>1</b>	) 🗗 🌞 👖 🛛 🖉	, ¢, т. ()
System	> Wi-Fi		
Sieć	SSID	NVRG69814243	
Kamera	> Obszar/Kraj	Europa	
Zdarzenie	> Kanał roboczy	Z automatycznym przełączaniem 🗸	
Nagraj	> Bandwidth	HT20 ~	
Wi-Fi <b>n</b>	Tryb zabezpieczeń	WPA2-PSK ~	
N., 19	Typ szyfrowania	AES V	
	Klucz	2RsHN9bu	
	Network Bridging	<u></u>	
		192	
		Dalej	
		-	
⇔ Tryb uproszczony			

Klikamy w ikonę zębatki , następnie wchodzimy do menu Wi-Fi

Aktywujemy opcję Network Bridging i zatwierdzamy klikając w przycisk Dalej



Dane podane poniżej na zdjęciu(dane odczytujemy z rejestratora) zapisujemy będą potrzebne w późniejszym etapie parowania kamer z rejestratorem

SSID	NVRG69814243
Klucz	2RsHN9bu

W telefonie w konfiguracji Wi-Fi połącz się z siecią rejestratora(SSID i Klucz spisane wcześniej):



# NVRG69814243



Do konfiguracji kamery potrzebujemy dedykowaną aplikację EZVIZ

Aplikacja EZVIZ do pobrania z Google Play lub AppStore



W aplikacji rejestrujemy konto, następnie dodajemy kamerę klikając na plus pośrodku ekranu, wybieramy pozycje Kamery.



Skanujemy kod QR z naklejki na kamerze, upewniamy się czy kamera jest podłączona do dedykowanego zasilacza, zaznaczamy pozycje Urządzenie jest włączone.



14:51

<

#### Opis



Trwa etap konfiguracji związany z połączeniem urządzenia z routerem. Nazwa (identyfikator SSID) sieci Wi-Fi i hasło powinny być przesłane z telefonu do urządzenia. Po wprowadzeniu nazwy sieci Wi-Fi i hasła w aplikacji i połączeniu z punktem dostępu (AP) urządzenia, pobierze ono informacje o sieci z aplikacji i samodzielnie połączy się z routerem.

Aby ukończyć konfigurację urządzenia, wykonaj następujące czynności: 1.Umieść router Wi-Fi w pobliżu i ustal poprawne hasło Wi-Fi. 2. Aktywuj punkt dostępu urządzenia i upewnij się, że jest on dostępny z telefonu. 3. Umieść urządzenie, telefon i router w pobliżu i upewnij się, że nie są one rozdzielone przeszkodami, aby zapewnić optymalne połączenie sieciowe.



Postępujemy według informacji na aplikacji, sprawdzamy czy dioda z przodu kamery miga na kolor niebieski jeżeli tak zaznaczamy znacznik i klikamy w przycisk Dalej. Jeżeli dioda mruga na czerwono lub świeci na stale należy kamerę zresetować (przycisk z na obudowie kamery przytrzymujemy ok 8 sekund).



Uruchamianie urządzenia... Czekaj.



Wprowadzamy hasło sieci wifi rejestratora, klikamy przycisk Dalej:



# Wybierz sieć Wi-Fi routera, a następnie wprowadź hasło.





### Łączymy się z punktem dostępowym kamery



Wybieramy przykładowe nazwy lub klika my w Użyj innej nazwy i wpisujemy własną

14:58	
<	
Wybierz miejs	ce
W którym miejsou choesz urządzenie.	umieścić
Nestandardowe	
Użyj innej nazwy	>
Popularie	
Salon	
O Sypialnia	
O Kuchnia	
Pokój dziecinny	
Suterena	
Ganek przedni	
Biuro	
C Zaplecze	
line	
Garaž	
Dalej	
	4

## Następuje proces konfiguracji urządzenia





Kamera została dodana do aplikacji:

14:58		15:00	
Dodawanie urządzenia pow	iodło się.	Dodawanie urząc	dzenia powiodło się.
Przesyłanie zaszyfrowanego wide	ro 27%		
👷 Kod QR urządzenia	Zapamiętaj	👷 Kod QR urządzenia	Zapamiętaj
Należy ostrożnie trzymać kod QR urze	ądzenia.	Należy ostrożnie trzymi	ać kod QR urządzenia.
Adjust Device Settings		Adjust Device Settings	
Audio	ON	Audio	
Czas w urządzeniu		Czas w urządzeniu	
Strefa	UTC+01:00 >	Strefa	UTC+01:00 >
Czas letni	ON	Czas letni	ON
Dalej			Dalej
	1		۰ ۹

Po kliknięciu w przycisk Dalej aplikacja wymusi zmianę hasła, hasło wpisujemy z naklejki kamery z pozycji Veryfication Code: (6 dużych liter)



### Po zmianie hasła podgląd z kamery pojawi się na ekranie podłączonym do rejestratora

