

Model:

CD-65A4

Indeks:

A41A465

EAN:

5905548276359



Opis:

Czujnik czadu Eura CD-65A4 służy do ciągłego monitorowania obecności tlenku węgla w powietrzu oraz wykrywania i alarmowania o przekroczeniu bezpiecznego stężenia tego gazu..

Zastosowano w nim zaawansowany technologicznie sensor elektrochemiczny oraz elektroniczny układ sterujący, pozwalające na osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykrywalności przy małym poborze prądu. Po wykryciu niebezpiecznego stężenia tlenku węgla w powietrzu urządzenie generuje alarm akustyczny i optyczny oraz wyświetla stężenie na ekranie LCD.

Dzięki wbudowanemu termometrowi urządzenie pozwala na bieżącą kontrolę wysokości temperatury w celu sprawdzenia otoczenia pracy sensora.

Specyfikacja techniczna:

Czujnik

Napięcie zasilania	4,5 V DC
Rodzaje wykrywanych zagrożeń	tlenek węgla (czad)
Rodzaj zasilania	Baterie (3 x LR6 1,5V)
Dopuszczalna wilgotność względna	0%...90% RH
Pobór prądu czujnika - czuwanie / alarm	90 µA / 75 mA
Zalecane miejsce instalacji	wewnątrz pomieszczeń
Maks. poziom głośności	85 dB / 1m
Min. wykrywane stężenie tlenku węgla	300 p.p.m.
Typ czujnika czadu	elektrochemiczny
Zasięg detekcji czujnika	ok. 20-25 m ²
Współczynnik ochrony	IP20
Wyświetlacz LCD	Tak
Przycisk testu	Tak
Sygnalizacja niskiego stanu baterii (lub braku zasilania)	Tak
Sygnalizacja awarii	Tak
Termometr	Tak
Wyjście przekątnikowe	Nie
Temperaturowy zakres pracy czujnika	0°C ~ +40°C
Wymiary czujnika (W x SZ x G)	120 x 90 x 40 mm
Waga netto czujnika	220 g

Dane logistyczne

Wymiary opakowania (W x SZ x G)	232 x 172 x 47 mm
Waga brutto opakowania	300 g
Typ opakowania	Blister