



VIDI-AC-F007 - Czytnik odcisku palca linii papilarnych i kart zbliżeniowych - Kontrola Dostępu

Nr ref.: 5245

VIDI-AC-F007 - wodoodporny metalowy autonomiczny czytnik linii papilarnych z czytnikiem EM. Dzięki wodoodporności zgodnej z normą IP66, urządzenie idealnie nadaje się do montażu na zewnątrz. Smukła obudowa zapewnia możliwość montażu na futrynie drzwi. Urządzenie obsługuje nawet 1000 odcisków palców i 2000 użytkowników z kartą. Zastosowanie interfejsu Wiegand daje możliwość wykorzystania urządzenia jako czytnika w zestawie firm trzecich.

Parametry techniczne:

- **Maks. ilość użytkowników:** 3000
 - **Odciski palców:** 1000
 - **Użytkownicy z kartą:** 2000
- **Napięcie zasilania:** 12VDC
 - **W trybie czuwania:** do 45mA
 - **W czasie pracy:** do 150mA
- **Czytnik linii papilarnych:** Moduł optyczny
 - **Rozdzielczość:** 500DPI
 - **Szybkość identyfikacji:** do 1 sekundy
 - **FAR oraz FRR**
- **Zbliżeniowy czytnik linii papilarnych:** Industry Standard 26 bitów
 - **Technologia radiowa:** 125kHz
 - **Zasięg odczytu:** do 2cm
- **Połączenie kablowe:** Wyjście przekątnikowe, przycisk wyjścia, DOTL, Alarm, Interfejs Wiegand
- **Klasa szczelności:** IP66

- **Temperatura pracy:** od -30oC do 60oC
- **Wilgotność otoczenia:** od 20%RH do 90%RH
- **Obudowa:** Stop cynku
- **Wymiary:** wys. 128 × szer. 48 × gł. 26 (mm)

Cechy:

- Obsługa kodów i kart/breloków zbliżeniowych 125kHz
- Obsługa **1000** użytkowników.
- 2 tryby pracy przełącznika: monostabilny i bistabilny.
- Fotorezystor w układzie antysabotażowy.
- Zasilanie 12-28V AC/DC - bez polaryzacji.
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
- Kopiowanie danych pomiędzy urządzeniami.

Zastosowanie:

Przykładowe zastosowanie zamka kodowego do otwierania drzwi do gabinetu. Konstrukcja zestawu jest bardzo prosta, do zamka wystarczy dokupić zwoję elektromagnetyczną, przycisk wyjścia oraz zasilacz. Wszystkie te elementy dostępne są w zakładce akcesoria.

Klawiatura widoczna nawet w nocy

Porównanie funkcjonalności urządzeń kontroli dostępu VidiLine							
Model:	Połączenie:	Klawiatura:	Czytnik kart:	Odcisk palca:	Materiał obudowy:	Przeznaczenie:	Klawiatura:
VIDI-AC-1C	Przewodowe	(-)	Tak	(-)	Materiał ABS	Wewnętrzne/Zewnętrzne	(-)
VIDI-AC-2CS	Przewodowe	Tak	Tak	(-)	Materiał ABS	Wewnętrzne/Zewnętrzne	2-rzędowa podświetlana
VIDI-AC-3CSS	Przewodowe	Tak	Tak	(-)	Metal	Wewnętrzne/Zewnętrzne	2-rzędowa podświetlana
VIDI-AC-3CSW	Przewodowe	Tak	Tak	(-)	Metal	Wewnętrzne/Zewnętrzne	3-rzędowa podświetlana
VIDI-AC-4S-S	Przewodowe	Tak	(-)	(-)	Metal	Wewnętrzne/Zewnętrzne	2-rzędowa podświetlana
VIDI-AC-4S-W	Przewodowe	Tak	(-)	(-)	Metal	Wewnętrzne/Zewnętrzne	3-rzędowa podświetlana

VIDI-AC-2S-E	Przewodowe	Tak	(-)	(-)	Materiał ABS	Wewnętrzne	2-rzędowa podświetlana
VIDI-AC-2CS-E	Przewodowe	Tak	Tak	(-)	Materiał ABS	Wewnętrzne	2-rzędowa podświetlana
VIDI-AC-F007	Przewodowe	(-)	Tak	Tak	Metal	Wewnętrzne/Zewnętrzne	(-)
VIDI-AC-F007-II	Przewodowe	Tak	(-)	Tak	Metal	Wewnętrzne/Zewnętrzne	3-rzędowa podświetlana
VIDI-AC-3B-KIT	Bezprzewodowe	Tak	Tak	(-)	Materiał ABS	Wewnętrzne	2-rzędowa podświetlana